



línea loto: (lockout-Tagout) Bloqueo y Etiquetado



Cubierta para botón

- Ficha Técnica -

Página 1 de 1

Descripción Técnica

Nombre	Cubierta para botón
Referencia	BYBDD64
Descripción	Cubierta para botón pulsador
Colores	Transparente
Empaque	2 unidades
Medidas	75mm x 75mm x 59mm
Material	Policarbonato

Descripción

La cubierta para botón de bloque con botón pulsador es un dispositivo de advertencia diseñado para proteger a los trabajadores y equipos de accidentes y daños físicos durante operaciones industriales de alto riesgo. Cumple con las recomendaciones de OSHA CFR parte 1910.147.

Características

Asiento de la base: PA66 + 20 %GF

Cuerpo de la cerradura D11/D12/D13: PP modificado, D11X/D12X/D13X: PA+ABS

Adecuado para una variedad de disyuntores de caja de plástico de tamaño mediano.

Utiliza un tornillo de mariposa para sujetarse de forma segura a la lengüeta del interruptor, con una cubierta que se asegura en su lugar para evitar aflojamiento.

Nuevo diseño de la hoja que proporciona un agarre firme con menos torsión en el tornillo de mariposa, con tacos desmontables que amplían la gama de aplicaciones.

Puede aceptar candados con un diámetro de arco de hasta 7 mm.

La base puede sujetar la parte inferior del cuerpo de la cerradura fácilmente.

Férula deslizante larga que garantiza el bloqueo del disyuntor.

Mayor resistencia en comparación con modelos anteriores.



Normativa

La normativa OSHA CFR parte 1910.147, también conocida como el estándar de Bloqueo y Etiquetado (LOTO, por sus siglas en inglés), establece los requisitos para el control de energía peligrosa durante el mantenimiento o reparación de maquinaria y equipos industriales.

Su objetivo es prevenir lesiones causadas por la liberación inesperada de energía, proporcionando pautas claras para el uso de dispositivos de bloqueo y etiquetado que ayuden a garantizar la seguridad de los trabajadores. Esta normativa es fundamental para la protección de la salud y la seguridad en entornos laborales donde el mantenimiento de equipos representa un riesgo significativo.

Mantenimiento

Lavar con agua y jabón de base neutra, secar con un paño suave.

No utilizar líquidos corrosivos o solventes.

Limpiar y almacenar lejos de fuentes de calor intenso y humedad elevada.

Reemplazar por uno nuevo ante evidencia o sospecha de daño.

Leer las instrucciones previas a su uso.

Es responsabilidad del usuario realizar la disposición final y clasificación según decreto 4741 de 2005 art. 10, 11 y 23.

El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento puede resultar en daño personal.

Garantía

Tres meses de garantía por defectos de fabricación.

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, comuníquese con su distribuidor más cercano o escriba directamente desde la página web www.boyuansafety.com.

El distribuidor no será responsable de lesiones, agravios o daños personales o patrimoniales derivados del uso incorrecto del producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que sea apropiado para las labores pretendidas.

